

ESSER

Produktinformation Fernbedienfeld FB6



Fernbedienfeld FB6

Funktionalität und Wirtschaftlichkeit bei flexiblem Einsatz

Variabler Einsatz, bedienerfreundliche Gestaltung, funktionelle Ausstattung und einfache Montage kennzeichnen das Fernbedienfeld FB6 für Einbruchmelderzentralen von Esser. Mit diesem Bedienfeld steht Ihnen auf komfortable Weise die abgesetzte Bedienung und Anzeige der Einbruchmelderzentralen essertronic® 5004 und 5006 zur Verfügung. Sie können das Bedienfeld aber auch als vollwertiges Zentralenbedienfeld im Gehäuse der essertronic® 5006 nutzen.

Bei der essertronic® 5006 können Sie bis zu 16 Fernbedienfelder adernsparend betreiben. Da die Elektronik und Software bei allen Fernbedienfeldern gleich ist, wird zur Inbetriebnahme lediglich die Adresse des Fernbedienfeldes über DIP Schalter festgelegt. Den Rest steuert die Zentrale, so daß an jedem Bedienfeld die gewünschten Anzeigen und Bedienungen erfolgen können.

Nutzen Sie also die funktionellen und wirtschaftlichen Vorteile des Fernbedienfeldes FB6 für Ihre Arbeit und Kundenbeziehungen.

Alles im Griff. Alles ganz nach Bedarf. Das Fernbedienfeld FB6

Das Fernbedienfeld ist sowohl in den Farben grau, (Artikel-Nr. 384742) zum Einbau in die Zentrale essertronic® 5006 und in den 19" Bausatz, als auch in weiß (Artikel-Nr. 384742) zur Wandmontage (Aufputz oder Unterputz) erhältlich. Bei jedem angeschlossenen Fernbedienteil können die Anzeige- und Bedienbereiche im Rahmen der Kundendatenprogrammierung der Zentrale definiert werden.

Alles im Blick

Auf der großen beleuchteten LCD-Anzeige erhalten Sie auf zwei Zeilen und 20 Stellen alle Informationen, die Sie zur Überwachung und Bedienung benötigen. Die LED-Sammelanzeigen geben Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Sammelinformationen.

Jede Menge Anschluß

Je nach Art der Zentrale können Sie bis zu 16 Bedienfelder (essertronic® 5006) und bis zu 8 (bei der essertronic® 5004) anschließen. Dabei können bis zu 12 Blockschloßbereiche bedient werden.

Wie Sie es brauchen

Ganz nach Bedarf schalten Sie die Einbruchmelderzentrale zur Überwachung intern scharf. Im unscharfen Zustand der Zentrale können ebenso Meldergruppen ein- und abgeschaltet werden. Die Alarmanzeigen sind ganz nach Wunsch in Klartext oder numerisch. Die Bedienung der Zentrale vom Fernbedienfeld wird je nach Einstellung mit der Eingabe des Bediencodes (z.B. 1, 2, 4) oder durch eine Schlüsselbetätigung ermöglicht. So können Unbefugte keine ungewollte Abschaltung oder Unscharfschaltung durchführen.

Pluspunkte auf einen Blick

- Je nach Zentrale bis zu 16 Bedienfelder anschließbar
- Individuelle Kundendatenprogrammierung für jedes Fernbedienfeld
- Aufputz- oder Unterputzmontage
- Große zweizeilige, 20-stellige und beleuchtete LCD-Anzeige
- Einfache Montage über 4-Drahtleitungen

Bestellnummern

- 384740 Fernbedienfeld FB6 (weiß)
- 384742 Fernbedienfeld FB6 (grau)
- 384745 Bausatz Unterputzwandeinbau (weiß)
- 384747 Bausatz 19" Einbau (grau)

Technische Daten

Betriebsspannung	: 10,5 V bis 15 V DC
Nennspannung	: 12 V DC
Stromaufnahme	
- Ruhestrom	: ca. 25 mA
- mit LCD-Beleuchtung	: ca. 50 mA
max. Datenleitungslänge	: 1000 m
max. Leitungswiderstand	: 65 Ohm
Umgebungstemperatur	: 0°C bis + 50°C
Lagertemperatur	: 0°C bis + 60°C
Schutzart	: IP 30
Gewicht	: ca. 750 g
Maße (B x H x T)	
- Kunststoffgehäuse	: 206 mm x 177 mm x 48,5 mm
- uP-Wandeinbau	: 235 mm x 205 mm x 50 mm