


**Übertragungsgerät
comline 1004 (GSM) Einbausatz**

 Art.-Nr.
100072101
ÜG comline 1004 (GSM)

Das Übertragungsgerät comline 1004 (GSM) dient zur Übermittlung von Gefahrenmeldungen und/oder technischen Alarmen ausschließlich über das GSM-Netz. Die Übertragung erfolgt in Form von Sprache zu einem Telefonanschluss oder digitaler Signale zu einer Alarmempfangseinrichtung (z.B. TELENOT ÜZ 7500). Die übermittelten Meldungen werden durch ein Quittungstelegramm bestätigt. Die Platine kann so programmiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Quittung der Programmablauf gestoppt wird. Meldungen zu Cityruf (Pager) und SMS (über T-D1 Alpha Service oder D2-Message) sind ebenfalls realisierbar. Die Parametrierung erfolgt menügeführt, schnell und benutzerfreundlich mittels Programmiergerät PR 7000 (Art.-Nr. 100071090) oder PC-Parametriersoftware "compas" (Art.-Nr. 100071098).

Merkmale :

- GSM-Funkübertragungsweg
- Fernparametrierung über GSM
- stetige automatische Überwachung der Verfügbarkeit des GSM-Zugangs
- Meldungen mittels Datenübertragung zu einer Alarmempfangseinrichtung
- Sprachtextmeldungen zu beliebigen Telefonanschlüssen
- Meldungsübertragung als SMS
- 10 Zielrufnummern mit je 20 Stellen parametrierbar
- 10 Identnummern mit je 12 Stellen parametrierbar
- freie Zuordnung der Zielrufnummern sowie der Identnummern und der Anwahlfolge zu den Meldelinien
- Anzahl der Anrufversuche, der Zyklenzahl sowie der Zeit zwischen den Zyklen parametrierbar
- parallele S1-Schnittstelle gemäß VdS 2463 mit 4 Meldelinieneingängen
- parallele S1-Schnittstelle mit Systemstecker für Flachbandleitungsverbindung
- Aktivierung der Meldelinien durch Widerstandsüberwachung, Öffnung, Schließung oder als Statusfunktion einzeln parametrierbar
- freie Zuordnung unterschiedlicher Signaltypen (Meldetexte bei der Alarmempfangseinrichtung) zu den Meldelinien bzw. Meldelinienzuständen
- freie Zuordnung der Sprachtexte zu den Meldelinien
- separate Eingänge zur Übertragung von Netz- oder Akkustörung mit parametrierbaren Verzögerungszeiten
- Störungs-Relaisausgang
- universeller, parametrierbarer Relaisausgang
- 1 Fernschalt-Relaisausgang
- 4 unterschiedliche Routine-Betriebsarten (Testmeldungen) parametrierbar
- Meldelinienabschaltfunktion
- integrierter Ereignisspeicher mit Echtzeituhr
- stetige Eigenüberwachung des Übertragungsgerätes
- einbaukompatibel mit AWAG- / AWUG-Serie 7000
- Parametrierung mittels Programmiergerät PR 7000 oder mit der PC-Software "compas" (ab Version 12)

Dieser Einbausatz dient zum Einbau in TELENOT Einbruchmelderzentralen mit Montageplatz. Die Energieversorgung erfolgt ebenfalls aus dem Netzteil der Einbruchmeldeanlage. Der Einbausatz besteht aus dem ÜG comline 1004 (GSM) und einer Magnetfußantenne.

- Abmessungen: (B120xH160xT20) mm

Versorgungsspannung 10,2 - 15 V DC
Stromaufnahme in Ruhe ca. 45 mA
Stromaufnahme in Betrieb ca. 200 mA



Zur eventuellen Verbesserung des Funkempfanges steht als Zubehör eine Außenantenne zur Verfügung!



100091307 Flachbandleitungssatz FB10